



## Преобразователь MGate MB3170 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP в промышленном исполнении

MGate MB3170 MOXA

### Общие

Количество последовательных портов	2
Питание	12-48 VDC
Тип последовательных портов	RS-232; RS-422; RS485; Ethernet
Порты Ethernet	2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)
Скорость передачи данных, бит/с	50 ~ 921600
Бит данных	7.8
Чётность	нет, чет, нечет, 0, 1
Стоповые биты	1, 2
Управление потоками данных	RTS/CTS, DTR/DSR (только для RS-232)