

## Блок батарей для ИБП 1000 VA, 36VDC серии Intelligent

SNR-UPS-BCRM-1000-INT36

### Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного 19" размещения предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC (SNR-UPS-ONRT-1000-INT).

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.

Данные блоки батарей совместно и ИБП серии Intelligent идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Возможность параллельного подключения других блоков батарей для увеличения ёмкости и времени работы.

Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение.

**Внешний блок батарей серии Intelligent поступает в продажу со следующей комплектацией\*:**

кабель для подключения к ИБП - 1шт;

кронштейны, для монтажа в стойку

-

1 комплект.

### Общие

Форм-фактор	Rackmount
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

### Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	SB 50 x 2
-----------------------------------	-----------

### Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	6
Напряжение АКБ (В)	36

### Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
------------------------------	------------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм) 86x438x400

Вес ИБП, кг 20,5