



Стабилизатор напряжения Энергия Expert 350 220В

E0101-0242

Описание

Преимущества

1. Широкий диапазон рабочего входного напряжения: 90–310 В;
2. Высокая точность стабилизации $\pm 2\%$;
3. Чистая синусоида;
4. Мгновенное время срабатывания (отсутствует переключение контактов при регулировке);
5. Бесшумная работа;
6. Схема без использования трансформатора – малый вес и компактные размеры;
7. Универсальный способ установки (навесной или напольный);
8. Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Виды защиты

1. Защита от перегрузки по току
2. Тепловая защита
3. Защита от короткого замыкания
4. Защита от повышенного напряжения
5. Защита от пониженного напряжения

Общие

Мощность (ВА)	350
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	97
Напряжение на входе (В)	90-310
Входное соединение	Сетевой шнур с вилкой «Schuko»
Напряжение на выходе, В	226-235
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	243x157,5x76,4
Вес ИБП, кг	1,7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Доп. описание

□