



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Антенна Cisco AIR-ANT5140NV-R

AIR-ANT5140NV-R=

Описание

Всенаправленная антенна Cisco AIR-ANT5140NV-R работает в 5 ГГц диапазоне частот, и предназначена для использования с точками доступа Cisco Aironet 1260, 3500e, 3500p. Подключается к точке доступа с помощью RP-TNC разъема.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип антенны	Всенаправленная настенная
Максимальная мощность	25 Вт
Разъем	RP-TNC
Ширина диаграммы направленности	Всенаправленная
Поляризация	Вертикальная, линейная
Коэффициент усиления	4 дБи
Диапазон частот	5150-5850 МГц
Диаметр	16 см
Размеры	21,8 см
Длина кабеля	91,4 см
Вес	0,624 кг
Рабочая температура	от -30° С до 70° С

Общие

Тип разъёма	RP-TNC Male
Поляризация	H+V
Коэф. усиления, дБи	4
Рабочая частота	5 ГГц