



Антенна всенаправленная 862-872 МГц, 7dBi, N-female

AX-867R

Описание

AX-867R имеет изотропную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Предназначена для установления связи с несколькими приемопередатчиками или RFID-метками, расположенных в произвольных направлениях от точки установки антенны. Антенна принадлежит к классу синфазных антенных решеток и состоит из коллинеарно-расположенных излучателей.

Достоинства антенны AX-867R:

Излучатели антенны выполнены в виде отрезков высокодобротной несимметричной линии передачи и надежно укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.

Разъем антенны имеет короткое замыкание между внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического электричества на входе модема/приемопередатчика и делает необязательным применение грозоразрядника.

Комплект поставки:

Антенна AX-867R
Крепеж на мачту
Инструкция по установке
Упаковка полиэтиленовая
Дополнительное оборудование:

Также при необходимости вы можете дополнить комплект ВЧ кабелем необходимой длины с установленными разъемами.

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	360
Шир. луча по вертикали, °	20
Коэф. усиления, дБи	7
KCV	1.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

800 МГц