ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антенна направленная RF elements StarterDish 21 UM 5GHz, 21 dBi

STD-21-UM

Описание

Направленная параболическая антенна серии StarterDish 21 UM от RF Elements разработана как высокороизводительное решение с шириной луча 11 градусов в полосе 5 ГГц и с минимально возможным размером боковых лепетсков, что позволяет успешно использовать её как CPE в среде с высоким уровнем шума.

Антенны серии StarterDish от RF Elements обладают стальбильным коэфициентом усиления на всём диапазоне поддерживаемых частот и обеих поляризациях.

Совместимость

Антенны серии StarterDish подключаются через волноводный разъём, что позволяет подключать их к волноводным разъёмам устройствам от Ubiquity Networks и Mimosa без применения переходников.
Отдельно для антенн этой серии продаётся адаптер, который позволяет подключать любые радиоустройства, обладающих коаксиальным интерфейсов (2 разъёма типа RP-SMA)
Например, устройства Cambium Networks:

Простота сборки и монтажа

Антенны серии StarterDish идут в комплекте с удобной системой крепления, которая позволяет быстро устрановить антенну на мачту. Так же большим преимуществом является малый вес антенны.

Простота сборки достигается засчёт волноводного разъёма, благодаря которому волноводный разъём подключаемого радиоустройства просто вставляется и фиксируется.

Особенности:

Ширина луча: 11/11
Коэфициент усиления: 21 dBi
Диапазон частот: 5150-5950 ГГц
Совместимость со следующим оборудованием следующих серий:
- Ubiquity: PrismStation 5AC, IsoStation 5AC, IsoStation M5
- RF Elements: StarterAdapter SMA
- Mimosa by Airspan: C5x

Общие

Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	11

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шир. луча по вертикали, °	11
Коэф. усиления, дБи	21
Рабочая частота	5 ГГц