



## EDR-75-48 Блок питания на DIN-рейку, 48В, 1,6 А, 75Вт Mean Well

EDR-75-48 MW

### Описание

EDR – серия источников питания на DIN-рейку в узком корпусе для бюджетного применения.

Преобразователи могут применяться в устройствах управления производственными процессами, автоматизации, электромеханических системах.

- Подстройка выходного напряжения до +16%;
- Диапазон входного напряжения: 90...264 В AC / 127...370 В DC;
- Диапазон рабочей температуры: -20...+60°C;
- Электрическая прочность изоляции вход-выход: 3000 В AC;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
- Электромагнитная совместимость: EN55022 класс А.

### Общие

Выходное напряжение	48
Исполнение	DIN
Серия	EDR
Мощность БП	75
Ток БП	1,6
Входное напряжение	90-264