



Преобразователь DC/DC, 15Вт, вход 36...72В, выход 5В/3А

SD-15C-05 MW

Описание

Преобразователь DC/DC мощностью 15 Вт — это высокоэффективное устройство, предназначенное для преобразования входного напряжения в стабильное выходное значение. Он работает в диапазоне входных напряжений от 36 В до 72 В, с номинальным значением 54 В, что делает его универсальным решением для различных приложений. Выходное напряжение составляет 5 В DC, а максимальный выходной ток достигает 3 А, что позволяет легко питать разнообразные электронные устройства и системы.

Этот преобразователь является идеальным выбором для использования в промышленной автоматизации, системах управления и других системах, где требуется надежное и стабильное питание от постоянного источника. Устройство имеет компактные размеры: 78 мм в длину, 51 мм в ширину и 25 мм в высоту, что позволяет легко интегрировать его в ограниченные пространства или встраивать в существующее оборудование.

Общие

Выходное напряжение	5
Исполнение	Cover
Серия	SD
Мощность БП	15
Ток БП	3
Входное напряжение	36-72