



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Беспроводной датчик дыма Вега Smart-SS0102

Вега Smart-SS0102

Описание

Датчик дыма Вега Smart-SS0102 предназначен для обнаружения задымления в охраняемой зоне. Датчик регистрирует частицы дыма опико-электронным методом и обеспечивает оповещение световой и звуковой индикацией, а также отправляет информацию о своем состоянии в сеть LoRaWAN®.

Вега Smart-SS0102 может применяться для охраны помещений, зданий и сооружений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN®.

Данное оборудование не может быть использовано для создания и эксплуатации противопожарных систем.

Характеристики:



Диапазон рабочих температур, °С	-10...+55
Максимальный уровень освещенности, лк	12000
Чувствительность, дБ/м	0,05...0,2
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м, дБ, не менее	85
USB-порт	micro-USB, type B
Класс устройства LoRaWAN	A
Количество каналов LoRaWAN	16
Частотный план	RU868, EU868
Способ активации в сети LoRaWAN	ABP или OTAA
Период выхода на связь	5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRaWAN	внутренняя
Чувствительность	-138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности	до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке	до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию	25 мВт (настраивается)
Заменяемая батарея	2xCR123A 3В 1400 мАч (всего 2800 мАч)
Размеры корпуса, не более, мм	d117 x 44
Датчик снятия	есть
Степень защиты корпуса	IP20
Габариты упаковки, мм	130 x 115 x 58
Вес комплекта в упаковке, кг	0,242

Комплектация:

Извещатель пожарный дымовой автономный Вега Smart-SS0102 1 шт.

Батарея CR123A 2 шт.

Паспорт 1 шт.