



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Батарея Saft 316 3,6В LS14500 б/выв лит

LS14500 3,6В

Описание

Батарея Saft LS14500 (AA) пальчикового типа применяется в различных устройствах с малым энергопотреблением, преимущественно в счетчиках, датчиках, расходомерах и пр.

Данная модель примечательна за счет высокой емкости, которая составляет 2600 мАч. Благодаря этому батарея может проработать без подзарядки длительное время.

Ее напряжение составляет 3,6 В.

Не использование батареи в течение года приведет к потере заряда лишь 1% от общего объема.

Характеристики:

Номинальная емкость	2,6 Ач
Напряжение разомкнутой цепи	3,67 В
Номинальное напряжение	3,6 В
Номинальная мощность	9,36 Втч
Импульсный ток, не более	250 мА
Рекомендуемый максимальный ток	50 мА
Диапазон рабочих температур	-60...+85 °С
Температура хранения (рекомендуется), не более	+30 °С