



## Точка доступа UniFi AC-LITE

### UAP-AC-LITE

#### Описание

Новинка от UniFi! UniFi AP AC Lite благодаря высокой мощности, которая составляет 20 dBm, соединение с точкой доступа возможно на расстоянии до 122 метров.

При этом скорость передачи данных достигает до 867 мб/сек для диапазона 5 ГГц и до 300 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц. Точка доступа легко интегрируется в сеть из множества устройств с помощью специального программного комплекса UniFi Controller.

Как и другие устройства серии, UniFi AP AC Lite может применяться при создании беспроводной сети с бесшовным роумингом, в которой переключение между точками доступа при перемещении происходит незаметно для пользователя и без обрыва связи.

UniFi AP AC Lite имеет широкий диапазон функций, позволяющий сделать работу с устройством более удобной и простой. К таким функциям относится: возможность спектрального анализа, управление диапазоном частот, ограничение доступа пользователей к сети и т.д.

**Комплект поставки:**

- точка доступа;
- комплект креплений;
- инжектор питания.

**Область применения:**

- Корпоративные сети

#### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
SFP	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

PoE	Passive 802.3af (A)
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -10 до 50
Тип антенны	всенаправленная