



## Точка доступа UniFi AC-PRO

### UAP-AC-PRO

#### Описание

Двухдиапазонная точка доступа UniFi AP AC PRO способна работать одновременно в двух диапазонах, поэтому суммарная пропускная способность может достигать до 1750 мб/сек, что является одним из самых высоких показателей среди всего существующего Wi-Fi оборудования.

Для подключения к проводной сети точка доступа имеет два гигабитных Ethernet порта с поддержкой питания по технологии PoE. Имеется в UniFi AP AC PRO также и USB порт для подключения совместимого оборудования. Фирменный программный комплекс UniFi Controller позволяет создавать на основе точек доступа UniFi AP AC PRO высокопроизводительную сеть, состоящую из множества устройств с поддержкой так называемого «бесшовного» роуминга. В процессе перемещения между точками доступа в такой сети переключение будет происходить автоматически и без обрыва связи, что особенно важно, если вы часто используете скайп или интенсивно обмениваетесь данными, передавая крупные файлы.

#### Область применения:

- Корпоративные сети

#### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
PoE	802.3at 802.3af Passive
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11a 802.11g
Роуминг	802.11k/v/r



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -10 до 70

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

всенаправленная