



Замок электромеханический AT-EL201(A)

AT-EL201(A)

Описание

Питание: 12 В

Потребление: 0,02 А (ждущий режим), 0,32 А (рабочий режим)

Тип замка: моторный

Контроль положения замка: световая и звуковая

Тип двери: универсальный Покрытие: нержавеющая сталь Тип крепления: накладной

Напряжение питания (В)

Индикация состояния замка: световая и звуковая

Рабочая температура: - 30° C ... + 50° C Габаритные размеры: $130 \times 53 \times 98$ мм

Общие

Тип замка Электромеханический

Наличие датчика состояния двери Нет

Тип монтажа Накладной

Исходное состояние Нормально закрытый

12

Ток (А) 0.02-0.32

Масса (кг) не более 1.5