



Стойка-считыватель IRP01.2 (EMM/HID)

PERCo-IRP01.2

Описание

Стойка со встроенным считывателем PERCo-IRP01 – удобное и элегантное решение для размещения считывателя бесконтактных карт доступа и визуализации информации о запрете или разрешении прохода.

Стойка-считыватель предназначена для работы внутри помещения. Ее рекомендуется устанавливать на объектах с повышенными требованиями к дизайну проходной и комфортности прохода: в правительственных учреждениях, офисных и административных зданиях, бизнес-центрах, банках, финансовых организациях, аэропортах и др.

Стойка-считыватель IRP01 работает с бесконтактными картами доступа формата EM-Marin и HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, EM4100).

Предназначен для работы в составе систем PERCo-Web, PERCo-S-20 "Школа".

Стойка-считыватель может работать в различных системах, использующих форматы RS-485 и Wiegand. Выходной формат задается переключателем при установке.

Корпус стойки-считывателя представляет собой колонну из нержавеющей стали с радиопрозрачной стеклянной крышкой.

Под крышкой расположены плата считывателя и ЖК-дисплей с анимационной индикацией режимов работы контроллеров СКУД.

Считывание карты доступа подтверждается звуковым сигналом.

Дальность считывания:

для карт EM-Marin – не менее 7 см

для карт HID – не менее 6 см

Общие

Стандарт

HID
EM-marine

Стандарт подключения

RS-485
Wiegand