



Модуль питания AFAT CU-7210PWR 800 BT 220B

CU-7210PWR 800-220

Описание

Модуль питания АГАТ CU-7210PWR/800 Вт/220В – обеспечивает электропитанием шасси АГАТ CU-7210 от электросети, устанавливается в обязательном порядке в управляющее шасси и дополнительные (выносные) шасси (при их наличии).

Возможна установка 2-х модулей питания в одном шасси AГAT CU-7210 для резервирования электропитания. При выходе из строя основного блока питания, переход на резервный блок питания происходит автоматически без прерывания каналов связи на ATC.

Основные особенности:

Входное напряжение 220 Вольт переменного тока.

Входное напряжение питания \sim 80÷264B, 47...63 Герц. КПД = 91.5% Выходное напряжение +12B. Размер 2U 19"

Поддержка резервирования - ДА.

Поддержка горячей замены - ДА.

Используется при комлектации АТС до 10 модулей АГАТ CU-7210LN

Модули питания представлены в нескольких вариантах:

| Модель | Поддерживаемые ATC | Входное напряжение | Выходное напряжение | Количество поддерживаемых модулей |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| CU-7210PWR/800 BT/48B | CU-7210 | 48В постоянного тока | +12B | до 10 |
| CU-7210PWR/800 BT/220B | CU-7210 | 220B переменного тока | +12B | до 10 |
| CU-7210PWR/1500 Вт/220В | CU-7210 | 220B переменного тока | +12B | до 11 |

Комплект поставки:

Модуль питания AГAT CU-7210PWR 800 Вт 220В - 1 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.