



## Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 30мА тип АС ВД1- 63 IEK MDV10-2-063-030

MDV10-2-063-030

### Описание

Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.

### Общие

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Вид товара                            | Устройство защитного отключения (УЗО) |
| Высота, м                             | 0.00032                               |
| Гарантийный срок                      | 10 лет                                |
| Глубина монтажа, установки, мм        | 74                                    |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 6                                     |
| Номинальное напряжение (В)            | 230                                   |
| Номинальный ток, А.                   | 63                                    |
| Серия                                 | KARAT                                 |
| Частота (Гц)                          | 50 Гц                                 |
| Ширина в числах модульных расстояний  | 2                                     |
| Ширина, м                             | 0.049                                 |
| Степень защиты IP                     | IP20                                  |
| Количество полюсов                    | 2                                     |