



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Карта 2-тюнерного приемника DVB-S2 с 2 CI слотами PCIe

OctopusCI S2 Pro Advanced

Описание

PCIe карта **OctopusCI S2 Pro Advanced** производства компании Digital Devices GmbH (Германия) предназначена для установки на материнскую плату персонального компьютера или сервера и позволяет принять сигнал 2 транспондеров DVB-S/S2, а также установить до двух CAM-модулей для дескремблирования принятого сигнала. Платы Digital Devices можно использовать для построения головной станции ТВ по индивидуальному проекту.

Для использования карты необходимо установить специальное программное обеспечение (например, [Cesbo Astra](#)).

Особенности:

- 2 ВЧ входа, приём до 2 транспондеров DVB-S/S2 одновременно, разъёмы SMA (переходник SMA (m) - F (f) есть в комплекте);
- Максимальный битрейт каждого транспондера - 160 Мбит/с;
- 2 CI слота;
- Диапазон символьной скорости: 1...67,5 МСимв/сек;
- Поддержка команд DiSEqC уровня 1.2 и 1.3 (USALS);
- Можно установить в любой слот PCI Express (от X1 до X16);
- Можно установить только в полноразмерный корпус.

Технические характеристики

Количество входов тюнера	2
Формат входного сигнала	DVB-S; DVB-S2
Количество CI слотов	2

Общие характеристики

Тип устройства	DVB-S/S2 демодулятор
Габариты, мм	107 x 108 x 15
Потребляемая мощность, Вт	3,1