



QAM модулятор на 4 канала SNR-HE-IPQAM-4

SNR-HE-IPQAM-4

Описание

SNR-HE - это профессиональные головные станции обеспечивающие функции приема и модуляции телевизионных потоков.

SNR-HE-IPQAM-4 - позволяет осуществить прием IPTV потоков, подготовить потоки и модулировать до 4 несущих частот для передачи телеканалов для кабельных сетей.

Управление головной станции проходит через интуитивный web-интерфейс, который позволяет мультиплексировать потоки и производить их мониторинг в реальном времени.

Подготовка головной станции SNR полностью осуществляется силами компании НАГ, поэтому мы даем гарантию на работу системы в комплексе.

RF-выход

Количество несущих	4,00000
Независимая расстановка частот	Да

Выходные характеристики

Формат модуляции	DVB-C
------------------	-------

Доп. описание



Технические параметры SNR-HE-IPQAM-4

:

Тип коннектора	1xF выход 75 Ом
Диапазон частот	114-858 МГц
Символьная скорость	1000 - 7100 ксимв/с
Модуляция QAM	16, 32, 64, 128, 256
Отношение несущая/шум	42 дБм
Выходной уровень	101 дБмкВ
Выходных частот	4
Тип шасси	1U
Блок питания	2 шт, резервируемые
Размеры, (Ш*Г*B), мм	433x640x43,5
Масса, кг	8