ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мультисвитч WISI FLEXSWITCH 5x24 каскадируемый

WISI-DRC-0524

Описание

Мультисвитч **WISI DRC-0524** - это устройство распределения сигналов от одной спутниковой и одной эфирной приёмных антенн по подключённым к нему абонентам. К каждому из двадцати четырёх абонентских выходов можно подключить спутниковые ресиверы DVB-S/S2 или телевизоры со встроенными тюнерами DVB-S/S2. Также на каждом абонентском выходе доступны сигналы эфирного телевидения DVB-T/T2. К пяти дополнительным выходам можно подключить ещё один мультисвитч, что даёт возможность каскадировать несколько мультисвитчей для увеличения числа подключаемых абонентов.

Для подачи питания на LNB, при отсутствии питания от других мультисвитчей или усилителей, к DRC-0524 можно подключить **блок питания DRP-1533** (не входит в комплект, приобретается отдельно).

Особенности:

Возможность распределения сигналов 4 видов поляризаций от одной спутниковой антенны;
Пассивный тракт прохождения эфирного сигнала;
Встроенный усилитель спутникового сигнала для снижения входных потерь;
Предусиление для компенсации потерь в кабеле на высоких частотах;
Высокий уровень экранирования;
Компактные размеры и достаточное расстояние между разъёмами F.

Технические характеристики

Количество антенных входов	4 спутниковых + 1 эфирный
Количество абонентских выходов	24
Тип питания	от ресивера

Общие характеристики

ВЕС, КГ	0,64
Габариты, мм	240x140x63
Потребляемая мощность, Вт	5