



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Грозозащита для сетей 220-380В, однофазная.

СНТ1-А50

Описание

Грозозащита предназначена для установки на сети переменного напряжения до 0,4 кВ.

В качестве элемента защиты используются графитовые изоляторы.

Грозозащиту можно устанавливать на каждую фазу в трёхфазной сети.

Модель	СНТ1-А50
Номинальное напряжение	220/380В
Сопротивление изоляции	100 МОм
Пиковый ток (тест 10/350)	50 КА
Время отклика	100 нс
Рабочая температура окружающей среды	-40 ~ 80 Гр
Материал корпуса	Огнестойкий
Степень защиты корпуса	IP20