



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Бензогенератор GESHT GG3000E

GG3000E

Описание


Бензогенератор Gesht GD3000E, надежный помощник сложных ситуациях, когда требуется обеспечивать различное оборудование резервным электропитанием. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами достаточного диаметра для использования за пределами помещений с ровным полом. Расположение топливного бака исключает его нагрев в процессе эксплуатации. Розетки расположены на панели управления. Запуск оборудования проводится только при повернутом ключе - такая система препятствует случайному запуску генератора.

Основные преимущества

- Запускается одним нажатием кнопки;
- Легко обслуживается;
- Возможен автоматический запуск (опция);
- Низкий уровень шума (по сравнению с аналогами);
- Поставляется вместе с транспортным комплектом;
- Объемный топливный бак;
- Гарантия 2 года или 500 моточасов (при прохождении ТО).

Общие

Мощность максимальная, кВт	3
Мощность номинальная, кВт	2.8
Максимальный ток, А	12,2
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	GESHT G170, Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип топлива	Бензин
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	1,29
Габариты ДхШхВ, мм	595x450x450
Мощность максимальная, кВА	3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность номинальная, кВА	2.8
Вес, кг	43
Частота (Гц)	50