



## Бензогенератор GESHT GG11000E3

### GG11000E3

#### Описание


Бензогенератор Gesht GG11000E3, надежный помощник сложных ситуациях, когда требуется обеспечивать различное оборудование резервным электропитанием. Для удобства транспортировки генератор оснащен колесами достаточного диаметра для использования за пределами помещений с ровным полом. Расположение топливного бака исключает его нагрев в процессе эксплуатации. Розетки расположены на панели управления. На корпусе присутствует отдельная розетка на 380 В. Запуск оборудования проводится только при повернутом ключе - такая система препятствует случайному запуску генератора.

#### Основные преимущества

- Запускается одним нажатием кнопки;
- Легко обслуживается;
- Возможен автоматический запуск (опция);
- Низкий уровень шума (по сравнению с аналогами);
- Поставляется вместе с транспортным комплектом;
- Объемный топливный бак;
- Гарантия 1 год или 500 моточасов (при прохождении ТО).

#### Общие

Мощность максимальная, кВт	11
Мощность номинальная, кВт	10
Максимальный ток, А	18
Напряжение (В)	400 / 230
Марка и модель двигателя	2V78F, Бензиновый, 4-х тактный, OHV
Тип топлива	Бензин
Объем топливного бака, л	30
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	4,31
Габариты ДхШхВ, мм	950x620x700
Вес, кг	159



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Частота (Гц)

50