



Дизельный генератор GESHT GD3000CE

GD3000CE

Описание

Однофазный дизельный генератор с электростартером Gesht GG3000CE предназначен для использования при аварийно-восстановительных работах, для подключения строительного инструмента. Пригодится в походах, на охоте или рыбалке.

Бесщеточный альтернатор позволяет эксплуатировать электростанцию в пыльных условиях и легко справляться с пиковыми нагрузками. Усиленная рама из трубы 32мм обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, малый бак и отсутствие электростартера облегчают конструкцию.

Конструктивные особенности электростанции позволяют использовать её и как резервный, так и как постоянный источник электроэнергии. К генератору возможно до нескольких электроприборов максимальной суммарной мощностью 3 кВт при напряжении 220 В. Надежный двигатель внутреннего сгорания Gesht с воздушным охлаждением расходует не более 1.1 л/ч бензина при нагрузке 100%. Ёмкость топливного бака 3,6 л позволяет автономно работать до 3 часов без дополнительной заправки. Электростанция прослужит продолжительное время благодаря наличию устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания. Встроенный синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки оборотов обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока. Электрогенератор оснащен демферами в основании, что снижает уровень вибраций и шума при работе, большая площадка позволяет устойчиво расположить его в жестких условиях эксплуатации. Гарантия 2 года или 500 моточасов (при прохождении ТО).

Общие

Мощность максимальная, кВт	3
Мощность номинальная, кВт	2.8
Максимальный ток, А	12
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	GESHT 168 F, Дизельный, 4-х тактный, OHV
Тип топлива	Дизель
Объем топливного бака, л	3.6
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	1
Габариты ДхШхВ, мм	760x530x550



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вес, кг	70
Частота (Гц)	50